益诺莱-R15 使用说明书

(扫描二维码下载使用说明书)

产品服务卡

警告：本产品消毒时，**禁止**人和动植物在场，且**不要**用眼睛直视发亮的灯管，以免紫外线直接照射到眼睛和皮肤而造成伤害。

警告：请勿在高温环境中（高于 38°C / 100°F）储存或使用本产品。

产品使用说明

1. 本产品适用于室内场所，选用产品时请根据使用环境范围选择相对应的产品型号，以达到良好的使用效果。
2. 使用前必须先检查供电电压是否与产品电压相符，110V 或 240V 交流电接入是否符合安全标准。
3. 空气负离子组件将在电源接通时持续释放空气负离子，无需 app 控制。
4. 建议一次消毒时长为 30 分钟，可根据环境需求自主选择消毒时间。消毒期间需要将门窗关闭好。
5. 本产品在消毒时会产生臭氧，臭氧是很不稳定的气体，通常在空气中 30-40 分钟内转化为氧气。使用益诺莱-R15 消毒后，在消毒结束后至少 **40 分钟后**再进入房间，或打开门窗通风 **10-20 分钟后**，再进入房间。
6. 本产品消毒时人和动植物均**不能**在现场。

产品清单

1. 益诺莱-R15 (1)
2. 插墙式电源插头 (1)
3. Wi-Fi 调节针 (1)
4. 使用说明书二维码 (1)

产品参数

产品名称	益诺莱	产品型号	R15
产品特点	➢ 高效无死角杀菌消毒 ➢ 清除病菌，螨虫,清除异味，净化空气 ➢ 改善过敏的症状，如顽固性及特应性湿疹、皮肤瘙痒、过敏性鼻炎、打鼾 ➢ 改善睡眠质量 ➢ 内置无线电传感器，无线联网 App 控制，便携式插墙插销 ➢ 适用于各种场景 ➢ 对人体和环境均安全		
产品颜色	珍珠白	紫外线波长	253.7nm & 185nm
适用区域	室内 – 家庭，宿舍，休息室，走廊，卧室，客厅，厨房，洗手间，橱柜等		
额定电压	110V-240V	额定功率	15W
额定频率	50/60 Hz	净化消毒面积	15-30 m^2 / 160-320 ft^2
工作电流	110V/160 mA 240V/80 mA	UVC 灯泡寿命	8000 小时
空气负离子产量	~ 5000,000 pcs/cm^3/分	空气负离子组件寿命	16000 小时
操作方式	App 远程控制	Google Play (安卓) 或 App Store (iOS)	
雷达传感器	监测到有人或动物在场时，关闭设备。 监测到有人或动物离场时，打开设备。		
产品重量	560g	包装毛重	730g
产品尺寸	196.5x70.5x56.5mm	包装尺寸	270x100x65mm

注意事项

本产品在消毒时，禁止人和动物在场，以避免因紫外线照射到眼睛和皮肤而造成伤害。

避免在高温环境中（高于 38°C / 100°F）使用本产品超过 45 分钟，以防止设备过热造成的伤害。

操作方式

1. 只需将设备插入墙壁电源插座。
2. 通过手机 app 的远程操作功能来控制设备 – 开启/关闭，或自动模式（定时和循环控制）。

3. 设备消毒时，若动态传感器检测到人或动物的动态，设备会自动关闭。待人或动物离开后，设备会再次开启。

无线网络 / App 使用说明

1. 无线网络/app 安装:

A. 从 Google Play(安卓)或者 App Store(iOS)在手机下载 Inoculight/益诺莱 app。
B. 添加设备: 打开手机 Inoculight/益诺莱 app，点击“⊕”， 根据 app 提示操作。
C. 配网：通电后(红光)，设备首次使用，默认进入配网模式：三分钟内没有进行配网，设备将退出配网模式。如需再次进入，使用 Wi-Fi 调节针，在设备复位孔长按 15 秒，直到指示灯(蓝光)呈两短一长闪烁即可。

2. 无线网络 / app 控制系统使用说明:

A. App 控制特点

您的智能手机在任何地方打开或关闭家里的益诺莱设备，设置定时开关、分享给您的家人控制等等。

B. 恢复出厂设置

❖ 更换新的网络环境使用时，需要恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

❖ 使用 Wi-Fi 调节针，在设备复位孔长按 5 秒，直到指示灯呈两短一长闪烁再松开，此时设备重置成功，默认进入快速模式。

C. 常见问题

问：设备添加成功后，显示离线，无法控制？

答：设备刚添加成功后，需要 1-2 分钟时间连接您的路由器并连网。如果长时间还是显示不在线，请根据无线网络指示灯的状态来判断：

1. 蓝灯 1 秒快闪一下：说明设备没有连上您的无线网络。
   ① 可能是无线网络密码输入不正确。
   ② 可能是设备离您的路由器太远，信号太弱，或环境有干扰。请先将设备靠近路由器，如无改善，重新添加一遍。
   ③ 设备不能识别 5G 的路由器，请选择 2.4G 的路由器重新添加。
   ④ 检查您的路由器后台是否开启 MAC 地址过滤，如有，请关闭。
2. 蓝灯 1 秒快闪两下：说明设备已连接到了路由器但没有连上外网。
   请确认您的路由器当前连接外网是否稳定、正常。如时好时坏，频繁出现这种双闪情况，说明您的网络不稳定，并非产品原因。

注意事项

1. 远离儿童、人和动物。
2. 请勿在通电的情况下更换紫外线灯泡。
3. 避免与水接触。
4. 如果设备外部损坏，请勿使用它。
5. 避免在高温（高于 38°C / 100°F）环境中使用超过 45 分钟，以防止设备过热。
6. 消毒结束后至少 **40 分钟后**再进入房间，或打开门窗通风 **10-20 分钟后**，再进入房间。

建议使用区域

室内 – 家庭，宿舍，休息室，走廊，卧室，客厅，厨房，洗手间，橱柜等。

保修卡

非常感谢您对本公司产品的支持,为了使您得到满意的售后服务,请您仔细阅读保修卡中的保修条款。

产品型号		订购日期	
问题描述			
用户姓名		联系邮箱	
联系手机		家用电话	
收货地址			
检修记录		检修日期	

保修条款

1. 益诺莱产品，灯具保修期为一年，其中灯管保修期为 6 个月。
2. 自购买之日起，在正常使用的情况下出现故障时，依照保修条款持产品，销售单据及产品服务卡进行保修服务。
3. 因下述及其相似的情况，由购买者个人因素而发生的故障不属保修范围:

   3.1 因错误非正常使用或是擅自改动，拆装而导致的损坏。

   3.2 因异常电压、或缺乏合理的保养而发生的故障损坏。

   3.3 在使用搬过过程中不慎摔倒，跌落而导致的故障损坏。

   3.4 在经过技术交流后无法解决时，我司将 48 小时内安排返厂维修。

   3.5 产品维修处理后，将重新安排寄货。

问题答疑

问题描述	问题解答
消毒原理	紫外线 C 波段通过照射微生物，对细菌的 DNA(去氧核糠核酸)及 RNA(核糖核酸)进行破坏，使细菌丧失生存及繁殖力从而达到消毒杀菌效果。
消毒有效吗?	敬请放心使用，目前医院消毒基本都是使用紫外线消毒灯，本产品适合家庭消毒，对于消毒、杀菌、除味有良好的效果。消毒完成后如太阳照射过一般。
消毒注意事项	**警告**：益诺莱-R15 消毒完成后，请在门窗关闭的情况下，等待 **30-40 分钟后**再进入房间。或者，将房间的门窗打开通风 **10-20 分钟**后，再进入房间。 使用时：人和动植物**不可**在现场。
这款益诺莱可以用来消毒被子吗?	可以的，这款消毒灯发出的紫外线可当做太阳光使用。如果经常下雨或是没有户外晾晒的条件，可使用这款益诺莱代替。
益诺莱一般多长时间使用 1 次	通常一星期使用 1-2 次即可，但在 COVID-19 大流行时期，建议每天 1 次或 2 次。
益诺莱售后能使用多久?	灯管可以使用 8000 小时，产品均享有一年保修服务。(人为破碎除外)
灯管内偶有异物声响会影响吗?	灯管有时候会看到白色小颗粒此颗粒是汞颗粒，由于紫外线消毒灯的工作原理是激发灯管内的汞蒸发光，有可能会在灯管有少许沉积属于正常现象，不影响产品使用。
益诺莱使用环境要求	用益诺莱消毒时，房间应保持清洁干

	燥，减少尘埃和水雾。室内温度在低于 20°C 和高于 40ºC 时，应适当延长照射时间。
灯管日常养护	在使用过程中，应保持益诺莱表面的清洁，当发现灯管表面附有灰尘、油污时应随时关机擦拭，否则会影响灯管杀菌效果。

产品注册信息

2 个美国专利待审和 1 个中国专利待审
中国专利号: 202020477167.8 & 202030550619.6
注册商标(美国): 88844326
注册商标(中国): 44858944 & 50095778
CE-RED 认证: SIT201217680101
FCC ID: 2AXXI-R15
IC ID: 26743-R15
EPA 注册号: 97361-GA-1

UL Med Inc, USA (友来科技有限公司)
联系电话: 1-877-512-0148
电子邮箱: info@incoulight.com
官方网站: www.inoculight.com